

DP1222



Conversor 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas analógicas: 2
Interface de comunicação	IO-Link
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	18...30 DC; (para PELV/SELV)
Tensão nominal DC [V]	24
Consumo de corrente [mA]	< 380
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas analógicas: 2
Entradas	
Corrente máx. total nominal das entradas [mA]	200
Quantidade de entradas analógicas	2
Entrada analógica (tensão) [V]	0...10
Interfaces	
Interface de comunicação	IO-Link
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link	1.1



Conversor 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

Padrão SDCI		IEC 61131-9	
Perfil		Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel	
Modo SIO		não	
Tipo de porta master necessária		A/B	
Dados do processo analógico		2	
DeviceIDs suportados		Modo de funcionamento	DeviceID
		CMPT = 1	613
		STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1			
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]		4,3	
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)			
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]		4,6	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente [°C]		-25...70	
Nota sobre a temperatura ambiente		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Temperatura de armazenamento [°C]		-25...70	
Humidade relativa máx. do ar [%]		90; (decréscimo linear até 50 % (40 °C) sem condensação)	
Altura máx. acima do nível do mar [m]		4000	
Proteção		IP 67	
Grau de sujidade		2	
Testes/aprovações			
MTTF [anos]		504	
Dados mecânicos			
Peso [g]		92	
Materiais		invólucro: PA	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		em funcionamento	1 x LED, verde
		entrada analógica	2 x LED, amarelo
Acessórios			
Acessórios (opcional)		clipe de montagem	
Notas			
Notas		Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.	
Quantidade da embalagem		1 peças	

Conversor 0...10 V - IO-Link


Converter 2x0-10V/IO-Link

conexão elétrica - conector



1:	L+
2:	não conectado
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

conexão elétrica - soquete



1:	L+
2:	0...10 V entrada analógica 2
3:	L-
4:	0...10 V entrada analógica 1
5:	não conectado